



GFE-MCPE-A

Botoneira Manual Endereçável

O GFE-MCPE-A, é uma botoneira de activação manual analógica endereçável, desenvolvida e construída em conformidade com a norma EN54 parte 11, compatível com todas as centrais endereçáveis GFE. Através de um mecanismo de comunicação optimizado, o tempo de resposta em alarme é aproximadamente de 1 segundo, dependente do número de botoneiras ligadas no laço. Existe também uma opção com isolador de laço incorporado.

Um LED bicolor lampeja a verde, quando interrogado pela central e fica fixo na cor Vermelha quando em alarme. O comando para o LED ficar activo na cor Vermelha é efectuado pela central como resposta à activação da botoneira, confirmando assim que a central recebeu a activação de alarme.

O endereçamento individual é atribuído através de um interruptor de 8 vias, até ao endereço 125. A unidade é fornecida com uma protecção basculante, de modo a eliminar accionamentos acidentais e evitar activações maliciosas, já que são necessárias duas acções para accionar o dispositivo. Esta botoneira pode ser montada à superfície ou embecida e é facilmente reposta através de uma chave fornecida com o dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		Alimentação directa pelo laço 20-30 V DC
CORRENTE: EM REPOUSO		500 uA - 650 uA para GFE-MCPE-AI
CORRENTE: EM ALARME		3.1 mA - LED Âmbar Activo para GFE-MCPE-AI
SECÇÃO DO CABO		0.5-2.5 mm ²
QUANTIDADE MÁX. RECOMENDADA POR LAÇO		30 GFE-MCPE-A ou 6 GFE-MCPE-AI
COR / MATERIAL DA CAIXA / ÍNDICE PROTEÇÃO		Vermelho / ABS Retardador de Chama 94 V0 / IP24D
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO		-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA		95% HR sem condensação
DIMENSÕES		92.6 (C) x 92.6 (L) x 60.1 (P) mm
PESO		152 g
REFERÊNCIA		
GFE-MCPE-A	1328-CPR-0374	BOTONEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL
GFE-MCPE-AI	1328-CPR-0375	BOTONEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR DE LAÇO